



INSTALLATIONSANVISNING FÖR

Yomani Beloppskopplad


VÄLKOMMEN TILL VERIFONE

Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller betallösningar för alla typer av företag, från mindre butiker till multinationella företag. Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders behov eftersom det ger oss bättre möjlighet att förutse förändringar som kommer att påverka våra kunders verksamhet. Vi har mångårig erfarenhet av kortmarknaden och har därmed stort kunnande om både fristående och kassakopplade kortterminaler.

Vi vill värna om miljön och är anslutna till de senaste europeiska standardiseringarna för miljöriktiga produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med din kortterminal och att den kommer att underlätta vardagen för dig och dina kunder.

INSTALLATIONSANVISNING

Anslut nätverkskabeln till uttaget märkt "Ethernet" och till den utrustning du valt för din Ethernet-kommunikation. Avsluta installationen med att ansluta strömkabeln i uttaget markerat "USB". Anslutning för kassakoppling hjälper din kassaleverantör dig med. Kortterminalen är inställd på att använda dynamisk IP tilldelning.



HUVUDMENY

För att komma in i terminalens meny från "Terminal stängd" läge trycker du Menu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, och grön knapp (OK). Detta öppnar terminalens huvudmeny. Under varje meny finns det underliggande menyer. Om du använder snabbval kan du ange snabbvalet direkt efter att terminalens huvudmeny öppnats.


HUVUDMENY	
1. FUNKTIONER	
2. KOMMUNIKATION	
3. INFORMATION	
4. KONFIGURATION	

1. Funktioner	snabbval	3. Information	snabbval
1. Logon	11	1. Terminal info	31
2. Ladda parametrar	12	2. Parameter info	32
3. Elohantering	13	3. Host info	33
4. Totalt lagrat	14	4. Kommunikation info	34
5. Terminaltester	15	5. PA-DSS info	35
6. Omstart	16		
7. Missavstämning	17	1. Tid / datum	41
		2. Display	42
2. Kommunikation		3. Hostparametrar	43
1. Nätverk	21	(Denna funktion används endast av Verifone.)	
2. Kassaanslutning	22		
2.1 Nätverk (undermeny)			
1. Dynamisk/Fast IP	211		
2. Terminal IP	212		
3. Frigör/förnya IP	213		
4. Diagnostik	214		

Grön knapp står för OK och röd knapp för att gå tillbaka. Gul knapp raderar inmatat värde. Vissa avvikelser i menyn kan förekomma i tidigare applikationsversioner.

EXPRESSMENY

För att snabbt kunna ta reda på terminalens identitet och versionsnummer kan mittenknappen under terminalens display användas. Det finns även möjlighet att från denna meny gå vidare till de vanligaste använda funktionerna. Expressmenyn kan bara användas när terminalen är i läge "Terminal stängd".



SÅ HÄR GÖR DU EN TRANSAKTION

Transaktionen startas från kassan och terminalen kommer då att visa texten; SÄTT I KORT. Kunden sätter i sitt kort. Kortet måste sitta i under hela transaktionen. Kunden följer sedan instruktionerna i terminalens display. Kom ihåg att se till så att inte kunden glömmet sitt kort i terminalen. Vid eventuellt utbyte måste terminalen ha gjort dagsavslut. Kontrollera via menyfunktion 14 "TOTALT LAGRAT" att inget är lagrat i terminalen. Om det finns lagrade transaktioner gör en "Log on" innan utbyte görs. Tryck 11 för "Log on".



RENGÖRING AV TERMINAL

Rengöring av terminalens hölje görs med en mycket lätt fuktad trasa. Därefter torkas terminalen med en torr trasa. Displayen bör torkas av med en duk i mikrofiber för att undvika repor.

Rengöringskort beställer du enklast på vår hemsida www.verifone.se

KUNDSUPPORT

Support & Support +: 08-566 287 70

Växel: 08-566 287 00

E-post: support@verifone.se

VÅRA ÖPPETTIDER

Vardagar kl. 8.30-20.00

Lördagar kl. 10.00-14.00

SUPPORT+

Vardagar kl. 20.00-22.00

Lördagar kl. 14.00-18.00

Med undantag för allmänna helgdagar och helgdagsaftnar.

KOMMANDON VIA KNAPPTRYCKNINGAR

FUNKTIONER

Retur

Makulering

Efterregistrering

Rapporter

Kvittokopia

Logon

Hämta parametrar

Logga på/av

Rapport

Totalt lagrat

S&F Transaktionslista

Transaktionslista

Senaste transaktion

Radera S&F

Gör dagsavslut

Dagsavslut tid

S&F Rapport

Terminal info

Nätverk

Dynamisk / fast IP

IP konfiguration

Loggmeny

Terminalkonfiguration

Kvittoutskrift

Kundkvittoval

Knapptoner

Beloppsinmatning

Ändra kontraster

Starta om

Ändra kodord

Glömt kodord

Ändra momsstats

Ändra momsinsmatning

SNABBKOMMANDO

TRANS + 1

TRANS + 2

TRANS + 3

FUNK + 1

FUNK + 2

FUNK + 4

FUNK + 5

FUNK + 6

FUNK + 11

FUNK + 12

FUNK + 13

FUNK + 14

FUNK + 15

FUNK + 16

FUNK + 31

FUNK + 32

FUNK + 13

BLÅ KNAPP

ADMIN + 2 + 1

ADMIN + 2 + 1 + 1

ADMIN + 2 + 1 + 2

ADMIN + 3

ADMIN + 4

ADMIN + 14

ADMIN + 15

ADMIN + 16

ADMIN + 17

ADMIN + 42

ADMIN + 44

ADMIN + 111

ADMIN + 112

ADMIN + 121

ADMIN + 122

Kommunikationsparametrar terminalens IPadress, Blå + blå knapp

Verifone®

Verifone Sweden AB

Ljusslingan 4, Box 92031, SE-120 06 Stockholm

T: +46 8 566 287 00

www.verifone.se