

## Vejledning til udskiftning af PSAM - Xenta/XentaSPIN/Xentissimo

Såfremt du har en 2-delt terminal med både kunde- og ekspedientdel, skal du taste alt på ekspedientdelen, hvorimod selve PSAM'en skal skiftes i kundedelen.

### Udfør afstemning

Udfør en afstemning på din terminal 3 gange ved at taste følgende:

- Menu 4 1 Godkend / OK (dette skal gøres 3 gange)

### Download ny softwareversion

Du skal nu downloade en ny softwareversion i din terminal, så den er helt opdateret. Du skal taste følgende:

- Menu 4 3 – følg herefter vejledningen, der er vist på displayet (indtast pasord, såfremt det står i display)

### Genstart terminalen

Du skal genstarte din terminal ved at taste:

- Menu 4 5 Godkend / OK

### Udskriv terminalrapport

Du skal udskrive en terminalrapport og kontrollere, at softwareversionen nu hedder 3.6.XX. Du skal taste følgende:

- Menu 5 3 Godkend / OK

### Tag strømmen fra terminalen og udskift PSAM

Det er meget vigtigt, at du tager al strøm til terminalen fra, da du ellers kan risikere, at terminalen brænder sammen. PSAM'en (den lille chip) sidder i terminalen på samme måde, som et SIM-kort sidder i en mobiltelefon.

### Tilslut terminalen og udskriv terminalrapport

Du skal tilslutte strøm til terminalen igen (på de mobile terminaler skal du isætte batteriet igen), og derefter skal du udskrive endnu en terminalrapport, hvor du kan kontrollere softwareversionen – som i det ovenstående.

